

funkwerk D11

Das neue Business-Handset



Highlights:

- ▶ Brillantes 2-Zoll-Farbdisplay
- ▶ Über 200 Std. Standby
- ▶ Innovative Benutzerführung mit intuitiver Menüstruktur
- ▶ Signal-LED und Zähler für ungelesene Ereignisse
- ▶ Ergonomisches Navigationskreuz
- ▶ Frei programmierbare Softkeys
- ▶ Beleuchtete, abriebfeste Tastatur
- ▶ Wechselbarer Li-Ion-Akku
- ▶ Abgedeckte Headset-Buchse
- ▶ Easy Replacement-Funktion

Perfektion – neu definiert.

funkwerk D11

Optimale Mobilität
für anspruchsvolle Anwender

Das funkwerk D11 erfindet die schnurlose Business- und Komforttelefonie neu: Professionelle Sprach- und Messaging-Funktionen, praxiserprobte Ergonomie und innovative Benutzerführung werden Sie überzeugen.

Das handliche Gehäuse übersteht problemlos auch anspruchsvolle Situationen. Die innovative Menüführung mit klarer Struktur und intuitiver Symbolik erleichtert die Bedienung des funkwerk D11 im Alltagsbetrieb.

Das funkwerk D11 ist das ideale Telefon in Integral- und fairnet-Kommunikationssystemen. Es unterstützt mit automatischer Anmeldung die Nutzung an verschiedenen Standorten. Dank universeller GAP-Funktionalität können Sie mit dem funkwerk D11 zudem in allen gängigen DECT-Systemen und -Anlagen kommunizieren.

Technische Daten DECT-Handset funkwerk D11

Funkstandard:	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenzbereich:	1,88 ... 1,9 GHz
Sendeleistung:	Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW
Maße:	141 x 46 x 20 mm 141 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)
Gewicht:	ca. 121 g (inkl. Akku und Klipp)
Rufonlautstärke:	max. 96 dB (A) in 30 cm Entfernung*
Betriebsdauer Handset**:	Sprechen: bis zu 20 Stunden Stand-by: bis zu 200 Stunden
Ladezeit:	ca. 7 Stunden bei leerem Akku
Akkutyp:	Lithium-Ionen, 1000 mAh
Betriebstemperatur:	Handset: -10 ... +55 °C Ladeschale: +5 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 0 ... +25 °C (max. 12 Monate)
Transporttemperatur:	-20 ... +60 °C (mit Akku)
Gehäusevarianten:	Black: Art.-Nr. 5.010.761.000 (Set***) Light Grey: Art.-Nr. 5.010.762.000 (Set***)

Zubehör für funkwerk D11

Ladegeräte:	Desktop Charger funkwerk DC4 M
Wechselakku:	Li-Ion, 1000 mAh
Tragetaschen:	verschiedene Modelle – Ihr Partner berät Sie gern

*J) Abhängig vom Klingelton

**J) Bei vollem Akku, abhängig von den Einstellungen der Displaybeleuchtung

***J) inkl. Akku, Charger und Steckernetzgerät



INNOVATIVE MENÜFÜHRUNG

Das völlig neu entwickelte Menü und die logische Menüstruktur ermöglichen eine intuitive Bedienung der zahlreichen Komfortmerkmale.



MEM-CARD

Das funkwerk D11 kann Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer Gerätegenerationen von der MEM-Card automatisch in den internen Speicher kopieren. Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne Technikereinsatz möglich.

funkwerk
security communications

Funkwerk Security Communications GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49-5341 - 22 35-0
Telefax: +49-5341 - 22 35-709
www.funkwerk-sc.com

