



# AVAYA

## AVAYA DECT 3730 HANDSET

### AVAYA 3730 AUF EINEN BLICK:

- TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Registrierung
- Zentrales Management
- Anrufprotokoll zeigt die letzten 25 Anrufe
- Zentrales Telefonverzeichnis
- IP40-Schutzklasse
- Lokales Telefonverzeichnis mit 250 Einträgen
- Firmentelefonverzeichnis mit 1000 Einträgen
- Mini-Messaging (12 Zeichen)
- Freisprechfunktion
- Vibration
- 19 Sprachen + 1 Sprache zum Download
- Handbuch und automatische Tastatursperre
- 3,5-mm-Standardkopfhöreranschluss
- Standby-Zeit/Sprechzeit: 170/15 Stunden unter optimalen Bedingungen

Geeignet für Telefonie für Unternehmen.

### Übersicht

Avaya 3730 ist ein robustes DECT Handset, das eine effiziente und zuverlässige Schnurlostelefonie ermöglicht. Es bietet Telefonie für Unternehmen und verfügt über ein lokales Telefonverzeichnis, Zugriff auf ein zentrales Telefonverzeichnis, Voicemail und vieles mehr.

Das Avaya 3730 hat ein TFT-Farbdisplay mit 262.000 Farben. Die Displaygröße des Handsets beträgt 4,57 cm (1,8 Zoll) und die Auflösung ist 128x160 Pixel LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung. Dank der Hintergrundbeleuchtung des Displays kann das Handset in vollkommener Dunkelheit verwendet werden.

Es hat ein internes Telefonverzeichnis mit einer Speicherkapazität von 250 Kontakten. Weitere 1000 Einträge können aus einem lokalen Firmen-telefonverzeichnis heruntergeladen werden. Die Benutzer haben auch Zugriff auf ein zentralisiertes Telefonverzeichnis, um bei Bedarf weitere Kontakte suchen zu können. Das Handset kann sich beim Start automatisch im IP-DECT System registrieren, was während des Registrierungsverfahrens für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Das Avaya 3730 unterstützt ein zentrales Management. Mit dem Avaya In-building Wireless Server (AIWS2)

lassen sich Softwareupdates und Parametersynchronisierungen aus der Ferne (Remote) vornehmen. Die Einstellungen für jedes Handset werden zentral gespeichert und bereitgestellt.

Das Avaya 3730 verfügt über eine Duplex-Lautsprecherfunktion, damit kann man das Handset in einer Entfernung von 1,5m oder weniger im Freisprechmodus verwenden. Dank 3,5-mm-Buchse für Kopfhörer, beleuchtetem Farbdisplay, 16 Stunden Sprech- und 180 Stunden Standby-Zeit ist die praktische Anwendbarkeit für alle Benutzer gewährleistet.

## AVAYA 3730 TECHNISCHE DATEN

Physisch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Größe (HxBxT): 137x52x21,5 mm</li> <li>• Gewicht: 114 g (mit Akku und ohne Clip (10 g))</li> <li>• Farben: Handset: Schwarz</li> <li>• Display (BxH): 28x35 mm, (1,8 Zoll) TFT-Display, 262.000 Farben, 128x160 Pixel LCD mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klingelton: In 8 Stufen anpassbar</li> <li>• Hörer: In 8 Stufen von je 3 dB anpassbar</li> <li>• Maximale Lautstärke des Klingeltons: 88 dBA in 10 cm Entfernung</li> <li>• Lautsprecher: Duplex-Lautsprecherfunktion</li> </ul>
Telefonverzeichnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrales Telefonverzeichnis: Unbegrenzte Anzahl von Einträgen</li> <li>• Firmentelefonverzeichnis: 1000 Einträge</li> <li>• Lokales Telefonverzeichnis: 250 Einträge</li> <li>• Klingeltöne pro Kontakt einstellbar</li> </ul>
Benutzerschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hochauflösendes LCD-Farbdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li>• 262.000 individuelle Farben</li> <li>• Anzeige: Bei eingehenden Anrufen und während des Ladevorgangs leuchtet das Display auf</li> <li>• Vibration: Eingehender Anruf</li> <li>• Tasten: 3 Softkeys; 4-Wege-Navigationstaste; annehmen, auflegen sowie ein- und ausschalten mit der gleichen Taste; Nummerntasten und Lautstärketasten</li> </ul>
Telefonie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikation: 14 Klingeltöne, Vibration</li> <li>• Gesprächsannahme: Tastendruck oder automatische Antwort</li> <li>• Speicherkapazität der Anrufliste: 25 erhaltene, gewählte oder verpasste Anrufe mit Zeitstempel</li> <li>• Notfallnummern: Bis zu 5 Notfallnummern: sofortiges Wählen ohne Tastatursperrung</li> </ul>
Sicherheit und Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voller Support von DECT Security EN300 444 Feature N35, wie vom DECT Forum spezifiziert</li> </ul>
Sprachen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, europäisches Portugiesisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch und Türkisch + 1 Sprache zum Download</li> </ul>
Messaging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Länge: 12 Zeichen auf dem Handset</li> <li>• Speicher: 0 Nachrichten</li> </ul>
Akku <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ: Li-Ion</li> <li>• Sprechzeit: 15 Stunden unter optimalen Bedingungen</li> <li>• Standby-Zeit: 170 Stunden unter optimalen Bedingungen<sup>1</sup></li> <li>• Ladezeit: &lt; 4 Stunden</li> <li>• Entlade-/Ladezyklen: Zyklen: &gt;= 65% Kapazität nach 500 vollen Entlade-/Ladezyklen übrig</li> </ul>
Radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DECT-Protokollerkennung: Automatische Detektion und Konfiguration für US DECT und EU DECT bei der ersten Registrierung</li> <li>• Frequenzbereich: EU (1880-1900 MHz), USA (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), sonstige (1900-1920 MHz)</li> <li>• Modulation: GFSK</li> <li>• Kanalabstand: 1,728 MHz</li> <li>• Antenne: Integral. Sensibilität: -93 dBm</li> <li>• Dynamische Ausgabeleistung EU/LA/BR 10 mW (max. Durchschnittsleistung), USA: 4 mW (max. Durchschnittsleistung)</li> </ul>

## AVAYA 3730 TECHNISCHE DATEN

Umgebungsbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebstemperatur: +0 °C bis +40 °C</li> <li>• Temperatur bei Lagerung: -20 °C bis 60 °C</li> <li>• Gehäuseschutz: IP40, IEC EN60529</li> <li>• Elektromagnetische Störfestigkeit: 3 V/m EN61000-4-3</li> <li>• ESD-Störfestigkeit: 4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung (EN61000-4-2)</li> <li>• Falltest, Standardprodukt: IEC 60068-2-32, Verfahren 1, 12x aus einer Höhe von 1 Meter fallengelassen</li> </ul>
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrzweckanschluss für die Akkuaufladung, Softwaredownloads und Konfiguration</li> <li>• 3,5-mm-Standardkopfhöreranschluss</li> </ul>
Konformität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konform mit EU-, US-, kanadischen und australischen Normen</li> </ul>
Falltest	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 60068-2-32, Verfahren 1, 12x fallengelassen</li> <li>• IEC 68-2-32, Verfahren 2, 1000x aus 0,5 m fallengelassen</li> </ul>

Das 3730 Handset eignet sich besonders gut für das Gesundheitswesen, den Einzelhandel und das produzierende Gewerbe.

<sup>1</sup> Integral PBX unterstützt keinen Low-Duty-Zyklus von Handsets im Standby. Daher haben die Handsets eine kürzere Standby-Zeit.

<sup>2</sup> Werden Li-Ion-Akkus bei hohen Temperaturen gelagert, verlieren sie schnell und permanent an Kapazität.



## Über Avaya

Avaya bietet Kunden aller Branchen und Größen umfassende Lösungen für unternehmenskritische Kommunikationsprozesse. Mehr als 90% der Fortune 100-Unternehmen und 300.000 Kunden weltweit vertrauen auf Avaya. Als ein führender Anbieter von Lösungen zur besseren Zusammenarbeit und für hervorragenden Kundendialog verfügt Avaya über ein breites Portfolio an Software und Services für Contact Center und Unified Communications mit integrierten, sicheren Netzwerklösungen. Das Portfolio steht flexibel als Vor-Ort- und Cloud-Lösung oder als Hybridmodell zur Verfügung. Die digitale Welt verlangt nach flexiblen Kommunikationslösungen über alle Kanäle. Avaya ist hervorragend positioniert, diese Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.avaya.com/de](http://www.avaya.com/de).

## Weitere Informationen

Avaya kann Ihrem Unternehmen dank der Kommunikationslösungen, die exakt seinen Bedürfnissen entsprechen, dabei helfen, seine Produktivität zu maximieren. Wenn Sie mehr über Avaya DECT 3700 Series Wireless Handsets erfahren möchten, wenden Sie sich an Ihren zuständigen Avaya Kundenbetreuer oder an einen autorisierten Avaya Partner. Oder besuchen Sie uns online unter [www.avaya.com/de](http://www.avaya.com/de).

Avaya Deutschland GmbH  
Avaya GmbH & Co. KG  
Theodor-Heuss-Allee 112  
D-60486 Frankfurt/Main  
T 0800 GO AVAYA bzw.  
T 0800 4 62 82 92  
[kundensupport@avaya.com](mailto:kundensupport@avaya.com)  
[avaya.com/de](http://avaya.com/de)

Avaya Austria GmbH  
Donau-City-Str. 11  
A-1220 Wien  
T +43 1 87870-0  
[avaya.at](http://avaya.at)

Avaya Switzerland GmbH  
Hertistrasse 31  
CH-8304 Wallisellen  
T +41 44 878 1414  
[avaya.ch](http://avaya.ch)



Geben Sie uns Ihre  
Rückmeldung zu  
diesem Dokument

© 2017 Avaya Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Avaya und das Avaya-Logo sind eingetragene Marken von Avaya Inc. in den USA und in anderen Ländern. Alle durch ®, ™ oder SM gekennzeichneten Marken sind eingetragene Marken, Service-Marken bzw. Marken von Avaya Inc.  
07/17 Uscha • UC8041 • GE • Änderungen vorbehalten • Gedruckt in Deutschland auf 100% chlorfreiem Papier.